

SC-31-0100-0001-99

Sirena SmartCell Roja

Overview

La sirena SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Details

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- 32 tonos de sirena
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-31-0100-0001-99

Sirena SmartCell Roja

Technical specifications

General

Frecuencia inalámbrica 868 MHz

Sounder

Nivel de salida 95 dB(A) a 1m max.

Ajuste del nivel de salida Alto o Bajo

Tonos seleccionables 32

Physical

Dimensiones físicas 110 x 72 mm (Ø x D)

Peso neto 0.2 kg

Color Rojo

Tipo de Montaje Montaje en pared

Posición de montaje Pared

Batteries 3 baterías de cloruro de tionilo de litio
ER14505M (Fanso o Titus)

Environmental

Temperatura de funcionamiento -10 a +55°C

Temperatura de almacenamiento -10 a +30°C (con baterías)
-10 a +55°C (sin baterías)

Humedad relativa 95% sin condensación

Entorno Interior

Clasificación IP IP21C

Standards & regulation

Cumplimiento CE

Certificación CPR

Normativas EN54-3
EN54-13
EN54-25



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 23 July 2021 - 10:49